

CRESTRON快思聪APP说明

1.下载

苹果IOS系统设备在 App Store中搜索 "Crestron Go"下载。



Android 系统设备需下载2个APP



2.设置





2.阅读后点返回

3.选择勾选框后点 下方IAgree按钮

如有疑问请致电: 济南宇创智能科技有限公司 15552572915 15169184390





4.点击"+"按钮,创 建新的项目

Back Add L	Back Add Location 7 Save			
Address 1 (Typically Local LAN)				
琐hencity Nartie 标	测试			
Use Local Project	OFF			
Host name or P	192.168.5.201			
HTTP Port	80			
IP ID	03			
CIP	41794			
Address 2 (Typically Internet/Mobile)				
Host name or 17T 末士 P				
HTTP Port	80			
CIP	41794			
Enabled	OFF			
Enable SSL	OFF			
User Name				
Password				
Confirm				

5.填写名称和IP地址 (具体咨询经销商) 填写完成后点"Save"



6.点击刚建立的项目 名字



7.出现这个界面即表 示设置正确,请稍等 片刻



8.可以正常使用了

如有疑问请致电: 济南宇创智能科技有限公司 15552572915 15169184390

3.疑难解答

- 1. 安卓版本下载后打不开提示缺少 "Adobe Air" 解决办法: 请返回下载Adobe Air APP
- 2. 安卓版本安装后右下角没有"+"按钮

解决办法: 在APP设置中勾选"Use Full Screen" 或到应用管理中打开"强制全屏显示"

* 🕆 11 11 📾	17:45 ● * 중 âil âil ()	🔟 ⁴ il 😪 🛡 🍁 🕼 🔟 🛄 … 🐵 🕅 🕷 🕉 💷 #4:47
	Lock Configuration	← 应用信息
	Auto Reconnect	
	Check for Updates	Crestron
	Se Full Screen	版本 1.02.52
マ 无线网络 BADITP	Hide Demo Project	在11曲 7月《二/南 山
) 移动数据	Lock Orientation	74 44 24 11 PL
x x x	None 👻	通知管理
	Log Level Off	权限 >
Crestron App	Console Settings	流量使用情况
Tap to open advanced settings.	CTP Port HTTP Port	
Not comigared	41795 8081	存储 内部存储空间已使用 289 MB
		耗电详情 > 1
		默认打开
		未设置任何默认选项
		高级
		强制全屏显示
*		此应用未做全屏优化
		商店

3. 无法进入控制界面,并有如下提示



解决办法: 检查手机WIFI是否连接, 检查配置是否正确, 如下图所示

wit ,	CRESTRON.) 测试	Address 1 (Typicall Local LAN) Friendly Name /
Demo >	[™] Demo点击要编	Use Local Project
	辑的项目	Host name or 192 HTTP Port 80
	名称	IP ID 03
		CIP 417
		Address 2 (Typically Internet/Mobil
		Host name or
		HTTP Port 80
		Enabled
<i>从</i> 户 <i>七</i> 月		Enable SSL
		User Name
		Password
		Confirm

如有疑问请致电: 济南宇创智能科技有限公司 15552572915 15169184390